

## Moduł LAN

Moduł LAN podłącza się do falownika poprzez port 5pin/USB. Jest on używany do przesyłania danych z falownika do serwera GoodWe Cloud. Moduł może być podłączony do Internetu za pomocą portu LAN.



### Dane techniczne

Podstawowe parametry	5pin (LAN Box)	USB (LAN Kit)
Zasilanie (V)	5	
Zużycie własne (W)	1.5	
Temperatura pracy (°C)	-30 ~ 60°C	
Wilgotność pracy	0~100% RH	
Wysokość (m)	≤4000	
Wymiary (dł.*szer.*wys.) (mm)	91.5×65×39.5	119×46×29

Interfejs Ethernet	
Port	RJ45
Długość przewodu (m)	0.5
Stopień ochrony	IP65

Parametry oprogramowania	
Konfiguracja	Http
Język	Angielski
Prędkość transmisji	UART: 115200bps Ethernet: 100M self-adaption
Maksymalna odległość transmisji kabla sieciowego (m)	80
Urządzenia wspomagające	Router, Switch
Tryb pracy	AP/STA/AP+STA
Certyfikacja	CE/RoHS

### Cechy

- Szybka i niezawodna transmisja po kablu Ethernet.
- Szyfrowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
- Kontynuacja punktu przerwania.  
Automatyczne zapisywanie, gdy następuje rozłączenie komunikacji i ponowne podłączenie transmisji w celu zapewnienia, że dane nie zostaną utracone.
- Zdalna aktualizacja.  
Aktualizację inwertera można przeprowadzić zdalnie.