

HUAWEI DTSU666-H 250A/50mA, 3-phase meter (with current transformers)

Kód produktu: AF.licznik.huawei.02



Licznik Huawei DTSU666-H 250A/50mA je inteligentní energetický měřič Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorů 250A/50mA. Jedná se o jednoduchý a uživatelsky přívětivý měřič s LCD displejem, který umožňuje intuitivní nastavení a odečty. Tento měřič je třídy 1 měření, což naznačuje jeho vysokou přesnost.

Varianty produktu

Index	Cena
HUAWEI DTSU666-H 250A/50mA, 3-phase meter (with current transformers) AF.licznik.huawei.02	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Licznik Huawei DTSU666-H 250A/50mA je inteligentní energetický měřič Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorů 250A/50mA. Jedná se o jednoduchý a uživatelsky přívětivý měřič s LCD displejem, který umožňuje intuitivní nastavení a odečty. Tento měřič je třídy 1 měření, což naznačuje jeho vysokou přesnost. Výhody měřiče Huawei DTSU666-H 250A/50mA: Měření třídy 1 LCD displej, snadné nastavení a odečty Celková spotřeba energie ≤ 1 W Technické údaje třífázového měřiče Huawei DTSU666-H 250A/50mA: Rozměry: 100x72x65,5mm Montáž na DIN35 lištu Hmotnost: 1,50 kg Typ připojení: 3P4W/3P3W Vstupní napětí (fázové napětí): 176 VAC - 288VAC Spotřeba energie <1W Linkové napětí: 304 - 499 VAC Fázové napětí: 176 - 288 VAC Proud: 0 - 250A Přesnost měření: Napětí +- 0,5% Proud/Výkon/Energie +- 1% Frekvence +- 0,01 Hz Rozhraní RS485 Přenosová rychlost: 9600 bps Komunikační protokol: Modbus-RTU Provozní teplotní rozsah: -25 ~ +60 C Teplotní rozsah skladování: -40 ~ +70 C Provozní vlhkost:

5% RH ~ 95%RH (bez kondenzace)