

GoodWe Smart Meter GM3000 (three-phase)

Kód produktu: AF.licznik.goodwe.01



Třífázový elektroměr GoodWe GM3000 se vyznačuje inteligentním designem a vysokou kvalitou zpracování. Je kompaktní, snadno použitelný a instalovatelný. Slouží k přesnému měření napětí, proudu, výkonu a spotřeby energie a také k integraci s měniči, včetně energetických řídicích systémů SEMS.

Varianty produktu

Index	Cena
GoodWe Smart Meter GM3000 (three-phase) AF.licznik.goodwe.01	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

Třífázový elektroměr GoodWe GM3000 se vyznačuje inteligentním designem a vysokou kvalitou zpracování. Je kompaktní, snadno použitelný a instalovatelný. Slouží k přesnému měření napětí, proudu, výkonu a spotřeby energie a také k integraci s měniči, včetně energetických řídicích systémů SEMS. Výhody třífázového měřiče GM3000: Modulární design Přesný sběr dat Snadná instalace Pohodlné ovládání Technické parametry třífázového elektroměru GoodWe GM3000: Nominální napětí - mezi fází a N (Vac): 230 Nominální napětí - mezi fázemi (Vac): 400 Rozsah napětí: 0,88Un-1,1Un Nominální frekvence sítě AC (Hz): 50 / 60 Komunikace RS485 Délka komunikace (m): 1000 Uživatelské rozhraní: 3 LED diody, tlačítko reset Napětí / proud: Třída 1 Aktivní energie: Třída 1 Reaktivní energie: Třída 2 Spotřeba energie (W): <3 Montáž: DIN lišta Ochranná třída: IP20 Rozsah provozní teploty (°C): -25 ~ +60 Rozsah teploty skladování (°C): -30 ~ +70 Relativní vlhkost (bez kondenzace): 0 ~ 95% Maximální pracovní výška (m): 2000 Rozměry (šířka × výška × hloubka mm): 36 × 85 × 66,5 Obal: 2 moduly Hmotnost (g): 450