

Goodwe Homekit HK1000 (single phase - 16mm / 120A)

Kód produktu: AF.licznik.goodwe.03



GoodWe HomeKit HK1000 je řešení určené k monitorování spotřeby energie spotřebičů v reálném čase po celý den. Díky použití nejlepších principů návrhu je HomeKit přizpůsoben potřebám majitelů domů a vyžaduje pouze připojení k internetu. Skládá se z inteligentního měřiče a komunikačního modulu Wi-Fi/LAN. Další výhodou HomeKitu od společnosti GoodWe je možnost použití v instalacích připojených k měničům jakéhokoli výrobce, dokonce i v instalacích bez fotovoltaiky. Jedná se o klíčový prvek pro vedení záznamů o spotřebě energie. Data, aktualizovaná každých 60 sekund, jsou přenášena pomocí Wi-Fi/LAN a ukládána do cloudu. Koneční uživatelé mohou těžit z řady dalších výhod, protože se dozvědí více informací o své spotřebě elektrické energie a jejím zdroji. Navíc při použití spolu s měničem od společnosti GoodWe může HomeKit omezit výkon posílaný do sítě.

Varianty produktu

Index	Cena
Goodwe Homekit HK1000 (single phase - 16mm / 120A) AF.licznik.goodwe.03	Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Popis výrobku

GoodWe HomeKit HK1000 je řešení určené k monitorování spotřeby energie spotřebičů v reálném čase po celý den. Díky použití nejlepších principů návrhu je HomeKit přizpůsoben potřebám majitelů domů a vyžaduje pouze připojení k internetu. Skládá se z inteligentního měřiče a komunikačního modulu Wi-Fi/LAN. Další výhodou HomeKitu od společnosti GoodWe je možnost použití v instalacích připojených k měničům jakéhokoli výrobce, dokonce i v instalacích bez fotovoltaiky. Jedná se o klíčový prvek pro vedení záznamů o spotřebě energie. Data, aktualizovaná každých 60 sekund, jsou přenášena pomocí Wi-Fi/LAN a ukládána do cloudu. Koneční uživatelé mohou těžit z řady

dalších výhod, protože se dozvedí více informací o své spotřebě elektrické energie a jejím zdroji. Navíc při použití spolu s měničem od společnosti GoodWe může HomeKit omezit výkon posílaný do sítě. Výhody jednofázového měřiče GoodWe HomeKit HK1000: Monitorování spotřeby energie v reálném čase 24/7 Práce s měniči jakéhokoli výrobce Dva proudové transformátory pro extrémně přesné měření Ovládání výkonu Monitorování spotřeby energie v reálném čase 24/7 Technické parametry jednofázového měřiče GoodWe HomeKit HK1000: Elektrické napájení Jednofázové Nominální napětí - mezi fází a N (Vac) 230 Rozsah napětí 0,88Un-1,1Un Nominální frekvence střídavé sítě (Hz) 50 / 60 Poměr proudového transformátoru 120A:40mA Počet proudových transformátorů 2 Komunikace RS485 nebo WLAN Podporované standardy a frekvence 802.11b / g / n (2,412G-2,472G) Uživatelské rozhraní 3 LED, tlačítko Reset Spotřeba energie (W) <3 Rozměry (Š × V × H mm) 72 × 85 × 66,5 Skříň 4 moduly Hmotnost (g) 320 Montáž DIN lišta Stupeň ochrany IP20 Rozsah pracovní teploty (°C) -25 ~ +60 Rozsah teploty skladování (°C) -30 ~ +70 Relativní vlhkost (bez kondenzace) 0 ~ 95% Maximální pracovní výška (m) 2000