

FoxESS H3-12.0-E - hybrid 12kW

Kód produktu: F.FOX.3F.H.wifi.00120-2MPPT.H3-12.0-E



Producent	FOXESS
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
Max. AC power	12000
Max. DC power	13000
Output power	12000
Circuit breaker value	63
MPPT	2
Amperage	26/16
WIFI	Tak
Ethernet	No
Compatible energy storage	Foxess
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044086
Quantity per pallet	30
Country of origin	Čína
Weight	45
Width	52
Height	45
Depth	20

Nová generácia meničov FoxESS H3-12.0-E - hybrid 12 kW s EPS, dostupná tak vo trojfázových, ako aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samospotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém pre skladovanie energie.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS H3-12.0-E - hybrid 12kW F.FOX.3F.H.wifi.00120-2MPPT.H3-12.0-E	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Nová generácia meničov FoxESS H3-12.0-E - hybrid 12 kW s EPS, dostupná tak vo trojfázových, ako aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie samospotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém pre skladovanie energie.

Výhody trojfázového hybridného meniča FoxESS H3-12.0-E - hybrid 12 kW s EPS:

Elastická konfigurácia, pripravený na montáž, jednoduché rozšírenie
Súprava s vysokonapäťovými batériami FoxESS vytvára najefektívnejšie spojenie
Trieda IP65 Navrhnuté s ohľadom na inštaláciu v akomkoľvek prostredí
Sledujte prevádzku zariadení diaľkovo pomocou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie
Technické údaje hybridného meniča FoxESS H3-12.0-E - hybrid 12 kW s EPS:
Maximálny vstupný výkon [W]: A: 8000 B: 5000
Maximálny vstupný prúd (vstup A / vstup B) [A]: 26 / 14
Maximálny skratový prúd (vstup A / vstup B) [A]: 32 / 16
Typ batérie: Lítio Železo Fosfátové (LFP)
Rozsah napätia MPPT [Vdc]: 160 - 950
Počiatočné napätie [V]: 160
Počet bodov sledovania MPPT: 2
Rada na MPPT: 2+1
Nominálny výkon AC [W]: 12000
Nominálny prúd AC [A]: 17,4 (na fázu)
Účinnosť MMPT: 99,00%
Maximálna účinnosť: 97,80%
Max. prúd nabíjania/rozkladania [A]: 26
Rozmery (d x š x v) [mm]: 449 x 519 x 198
Hmotnosť [kg]: 28
Stupeň ochrany: IP65
Topológia: Beztransformátorový
Záruka: 10 rokov