

## FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW

Kód produktu: F.FOX.3F.H.wifi.00100-2MPPT.H3-10.0-E



Producent	FOXESS
Inverter type	Hybrid
Inverter phases	3
Max. AC power	10000
Max. DC power	13000
Output power	10000
Circuit breaker value	63
MPPT	2
Amperage	26/15
WIFI	Tak
Ethernet	No
Compatible energy storage	Foxess
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	10
CN code number	85044086
Quantity per pallet	30
Country of origin	Čína
Weight	45
Width	52
Height	45
Depth	20

Nová generácia pretvorníkov FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10 kW s EPS, k dispozícii v trojfázových aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie spotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém na skladovanie energie.

## Varianty produktu

Index	cena
<b>FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10kW</b> F.FOX.3F.H.wifi.00100-2MPPT.H3-10.0-E	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

Nová generácia pretvorníkov FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10 kW s EPS, k dispozícii v trojfázových aj jednofázových verziách, umožňuje plné využitie potenciálu ponúkaného energetickými skladmi. Toto riešenie sa skvele osvedčí v situáciách, kde hlavným cieľom je zvýšenie spotreby energie na mieste jej výroby alebo napájanie všetkých troch fáz (alebo analogicky jednej fázy) v oblasti pôsobenia meniča. V kombinácii s EPS Boxom, BMS a batériami tvoria kompletný systém na skladovanie energie.

Výhody trojfázového hybridného meniča FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10 kW s EPS:

Flexibilná konfigurácia, pripravený na montáž, ľahká rozšíriteľnosť  
Súprava s vysokonapäťovými batériami FoxESS tvorí najefektívnejšie spojenie  
Trieda IP65 Navrhnuté s ohľadom na inštaláciu v každom prostredí  
Sledujte prevádzku zariadení diaľkovo prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie  
Technické údaje hybridného meniča FoxESS H3-10.0-E - hybrid 10 kW s EPS:  
Maximálny vstupný výkon [W]: A: 8000 B: 5000  
Maximálny vstupný prúd (vstup A / vstup B) [A]: 26 / 14  
Maximálny skratový prúd (vstup A / vstup B) [A]: 32 / 16  
Typ batérie: Lithium Železo Fosfátové (LFP)  
Rozsah napätia MPPT [Vdc]: 160 – 950  
Štartovacie napätie [V]: 160  
Počet bodov sledovania MPPT: 2  
Rad na MPPT: 2+ 1  
Nominálny výkon AC [W]: 10000  
Nominálny prúd AC [A]: 14.5 (na fázu)  
Účinnosť MMPT: 99,00%  
Maximálna účinnosť: 97,80%  
Max. prúd nabíjania/rozkladania [A]: 26  
Rozmery (dĺžka x šírka x výška) [mm]: 449 x 519 x 198  
Hmotnosť [kg]: 28  
Stupeň ochrany: IP65  
Topológia: Beztransformátorový  
Záruka: 10 rokov